

GBW SERİSİ

Benzinli Kaynak Makinaları

GENPOWER®

GENERATOR

GBW 190

STANDARD SPECIFICATIONS

ELEKTRİK (ARK) KAYNAK JENERATÖRÜ

- Tipi: Tek faz, AC/DC akım üretimi sayesinde çift maksatlı kullanım.
- Kaynak akım ayarı: 50-190 Amper arası
- Sürekli çalışma verimi: %60
- Kaynak çalışma voltajı: 25 ile 30 VDC
- Sürekli kaynak akımı: 140 Amper
- Elektrot kapasitesi: 2.0 ile 5.0 mm
- Kaynak için fırçasız diyotlu kaynak gerilim ve akımı üretimi (AC/DC)
- Sağlıklı kaynak yapma özelliği
- Kolay kullanım ve iş yapma olanağı

AC JENERATÖR

- Tipi: Tek faz kaynak alternatörüne entegre AC alternatör
- Maksimum Çıkış gücü (kVA): 3,5
- Normal çıkış gücü (kVA): 2,8
- Normal sürekli çıkış gücü (A): 11
- Normal çıkış voltajı (VAC): 230
- Frekans (Hz): 50
- Çalışma devri: 3000 d/dk
- Güç faktörü (Cos.Fi): 1
- Keza acil güç ihtiyacı için yedek enerji

DİĞERLERİ

- Farklı işlerde kullanım olanağı
- Bakım ve yedek parça temin kolaylığı
- Taşıma ve montaj için uygun ebat ve ağırlıkta temin imkanı



KAYNAK JENERATÖRÜ

Kaynak Akım Ayarı	A	50 - 190
Sürekli Çalışma Verimi	%	60
Kaynak Çalışma Voltajı	DCV	25 - 30
Sürekli Kaynak Akımı	A	140
Elektrot Kapasitesi	mm	2.0 - 5

JENERATÖR

Maksimum Çalışma Gücü	kVA	3.5
Sürekli Çalışma Gücü	kVA	2.8
Sürekli Çıkış Akımı	A	11
Gerilim	Volt	230
Frekans	Hz	50
Güç Faktörü	Cos Q	1

MOTOR

Model	188 F0
-------	--------

DİĞER

Otomatik Voltaj Regülatörü	✓	
Yüksek Kapasiteli Hava Filtresi	✓	
Yüksek Kapasiteli Egsoz Susturucusu	✓	
Yağ İkazı	✓	
Voltmetre	✓	
AC Devre Kesici	✓	
Yakıt Göstergesi	✓	
Akü	✓	
4 Tekerlek ve Taşıma Sistemi	✓	
Boyutlar UxGxY	mm	740x490x615
Boş Ağırlık	Kg	106

TECHNICAL SPECIFICATIONS